Schaltplan Lanz D 1616

Verdrahtungsplan

Von	Klemme	Kabelstärke mm²	Nach	Klemme	Bemerkung
Batterie		25	Pendelstarter	30	
Pendelstarter	30	4	Schaltkasten	30	
Pendelstarter	50	2,5	Glühanlassschalter	50a	
Glühanlassschalter	15/54	4	Schaltkasten	54	
Glühanlassschalter	17	4	GK-Widerstand 1		
Glühanlassschalter	19	4	GK-Widerstand 1		
GK-Widerstand 1		4	Glühüberwacher		
Glühüberwacher		4	GK-Widerstand 2		
GK-Widerstand 2		4	Glühkerze		
Lichtmaschine	D+	4	Reglerschalter	D+	
Lichtmaschine	DF	1	Reglerschalter	DF	
Reglerschalter	51	4	Schaltkasten	30	
Reglerschalter	61	1	Lampe rot		
Lampe rot		1	Schaltkasten	15	
Schaltkasten	15	1	Sicherung 3		Sicherungen 2 und 3 gebrückt
Sicherung 3		0,75	Stoppschalter		Geber Bremslicht gemeint ? Ja !
Stoppschalter		0,75	Bremslicht links		Lüsterklemme
Sicherung 3		1	Fernthermometer		
Fernthermometer		1	Geber Fernthermometer		
Sicherung 2		1	Signalhorn		Masse über Druckknopf
Schaltkasten	30	1	Sicherung 1		
Sicherung 1		1	Steckdose Handlampe		
Schaltkasten	58	1	Sicherung 5		Sicherungen 4 - 5 - 6 gebrückt
Sicherung 5		1	Anhängerdose	58	
Anhängerdose	58	0,75	Schlußlicht		
Sicherung 6		1	Scheinwerfer links	58	Standlicht
Sicherung 6		1	Scheinwerfer rechts	58	Standlicht
Sicherung 4		0,75	Schlußlicht links		
Sicherung 4		0,75	Anhängerdose	58	2 mal 58 vorhanden
Schaltkasten	56b	1	Sicherung 7		
Sicherung 7		1	Scheinwerfer links	56b	Abblendlicht
Sicherung 7		1	Scheinwerfer rechts	56b	Abblendlicht
Schaltkasten	56a	1	Sicherung 8		
Sicherung 8		1	Scheinwerfer links	56a	Fernlicht
Sicherung 8		1	Scheinwerfer rechts	56a	Fernlicht
Sicherung 8		1	Kontrolllampe blau		
Blinkschalter	54	1	Blinkgeber	54	
Blinkschalter	L	1	Blinker links		Klemme 30 der Anhängerdose
Blinkschalter	R	1	Blinker rechts		Klemme 30 der Anhängerdose
Blinkschalter	K	1	Blinkgeber	K1	
Blinkgeber	K2	1	Anhängerkontrollleuchte		
Blinkgeber	15	1	Sicherung 2		
Blinkgeber	31	1	Masse		
Blinkgeber	15		Blinkgeber	K0	Auf der Zeichnung nicht zu erkennen.